

## Бензогенератор Geko 6400 (5,9 кВА)

Электростанция бензиновая Geko Die Robusten 6400 (бытовая)



- Хорошо подходят для электроинструмента большой мощности, компрессоров, газонокосилок и дисковых пил, электродвигателей, водяных насосов.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Может быть как с отключаемым стартовым усилителем, так и без него.
- Выходная трехфазная розетка СЕЕ на 16 А, однофазная розетка СЕЕ на 32 А и однофазная розетка с заземлением.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [gok@nt-rt.ru](mailto:gok@nt-rt.ru)

[www.geko.nt-rt.ru](http://www.geko.nt-rt.ru)

**Технические характеристики электростанции:**

Тип двигателя	Honda GX 390 Low Noise
Число цилиндров	1
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в двигателе, л	1,3
Мощность двигателя, кВт	7,5
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Генератор	асинхронный
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 1,0$ ), ВА	5900
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$ ), ВА	5000
Напряжение (3 ф.), В	400
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. ток (3 ф.), А	8,2
Макс. ток (1 ф.), А	21,7
Макс. нагрузка на 1-фазную розетку СЕЕ, А	21,7
Макс. нагрузка на 1-фазную розетку с заземлением, А	16
Макс. пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения	
	(3 ф.), А <input type="checkbox"/>
	9/19 (тип АА)
	(1 ф.), А <input type="checkbox"/>
	22/40 (тип АА)
Частота тока, Гц	50
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	6,5
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	2/3,5
Масса, кг	92/97 (с аккумулятором)
Габариты, мм	740x500x530
Уровень шума, дБ(А)	71

**К этой электростанции можно заказать:**

Дополнительные принадлежности	Номер заказа
Металлорукав (Только в комплекте с переходником для металлорукава)	904872
Переходник для металлорукава	904879
Устройство синхронизации электростанций	908258
Водонепроницаемые розетки	903052
Комплект для заземления	908250
Шасси	988548
Аккумуляторная батарея	020315
Приспособление для транспортировки	011643
Осветительная мачта	908510
Грузоподъемное приспособление	911643
Ручки для транспортировки	900566

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru