

Дизель-генератор Geko 380003 (380 кВА)

Электростанция дизельная Geko® Die Grossen

380003 ED-S/DEDA - открытая на раме



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru

Технические характеристики:

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ		
Мощность ($\cos \phi=0,8$)*		
	•основная	380 кВА
Выходное напряжение - 3 фазное		
		400/230 (220/127) В
Частота тока		
		50 Гц
Уровень шума		
	•открытая на раме	101 дБ(А)
	•в шумопоглощающем капоте	70 дБ(А)
ДВИГАТЕЛЬ		
Тип двигателя		
		DEUTZ BF6M1015CP
Мощность двигателя		
		338 кВт
Количество цилиндров/расположение		
		6/V-образное
Частота вращения		
		1500 об/мин
Регулятор оборотов		
		электронный
Расход топлива		
	•при нагрузке 75%	62,5 л/час
	•при нагрузке 100%	86,1 л/час
Расход масла		
		0,3% от расхода топлива
Объем масла в двигателе		
		34,0 л
Охлаждение		
		жидкостное
ГЕНЕРАТОР		
Тип генератора		
		синхронный, бесщеточный, с электронным регулятором напряжения
Стабильность выходного напряжения		
		не хуже $\pm 1\%$
Охлаждение		
		воздушное
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Габариты		
	•открытая на раме	2770x1400x2360 мм
	•в шумопоглощающем капоте	4200x1600x2100 мм
Масса		
	•открытая на раме	3200 кг
	•в шумопоглощающем капоте	4520 кг
Емкость топливного бака		
	•открытая на раме	520 л
	•в шумопоглощающем капоте	540 л

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru