

# Бензогенератор Geko 12000 (11,5 кВА)

## Электростанция бензиновая Geko DIN 12000

Тип двигателя	B&S 350442/7
Число цилиндров	2
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в двигателе, л	1,7
Мощность двигателя, кВт	12,1
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 0,8$ ), ВА	11500
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$ ), ВА	11000
Напряжение (3 ф.), В	400
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. 3-фазный ток, А	16,5
Макс. 1-фазный ток, А	48
Частота тока, Гц	50
Тип генератора	синхронный
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	12
Продолжительность работы на одной заправке, ч	3
Уровень шума, дБ(А) (на расстоянии 10 м)	66
Габариты, мм	820x440x580
Масса, кг	149

### Стандартная комплектация:

- одна трехфазная водонепроницаемая СЕЕ розетка на 16А
- подсвечиваемый индикатор нагрузки
- защитный автомат
- счетчик моточасов
- аккумулятор
- три водонепроницаемые розетки

### Дополнительные принадлежности по заказу:

Металлорукав 1,5 м	904890
Устройство дистанционного управления	908263
Устройство синхронизации	908512
Комплект для заправки из канистры	988530
Топливный шланг для дополнительного бака	915230
Трехходовой топливный кран	918245
Переключатель чередования фаз	918242
Аккумуляторная батарея	921315
Розетка для внешнего запуска от автомобильного аккумулятора	918241
Штекер для внешнего запуска	914265

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [gok@nt-rt.ru](mailto:gok@nt-rt.ru)  
[www.geko.nt-rt.ru](http://www.geko.nt-rt.ru)