

# Бензогенератор Geko 13002 (13 кВА)

## Электростанция бензиновая Geko DIN 13002 Super Silent

Электростанция оснащена блоком автоматического переключения на пониженные обороты при отключении нагрузки и практически мгновенного выхода на номинальные обороты при подключении нагрузки.

Тип двигателя	B&S 380447
Число цилиндров	2
Частота вращения, об/мин	1800 - 3150
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в двигателе, л	1,7
Мощность двигателя, кВт	13,1
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 0,8$ ), ВА	13000
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$ ), ВА	11000
Напряжение (3 ф.), В	400
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. 3-фазный ток, А	18,6
Макс. 1-фазный ток, А	48
Частота тока, Гц	50
Тип генератора	синхронный
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	8,5
Продолжительность работы на одной заправке, ч	2,4
Уровень шума, дБ(А) (на расстоянии 10 м)	57
Габариты, мм	820x440x580
Масса, кг	150

### Стандартная комплектация:

- две трехфазные водонепроницаемые СЕЕ розетки на 16А
- подсвечиваемый индикатор нагрузки
- защитный автомат
- счетчик моточасов
- аккумулятор
- три водонепроницаемые розетки

### Дополнительные принадлежности по заказу:

Металлорукав 1,5 м	904890
Устройство дистанционного управления	908263
Устройство синхронизации	908512
Комплект для заправки из канистры	988530
Топливный шланг для дополнительного бака	915230
Трехходовой топливный кран	918245
Переключатель чередования фаз	918242
Аккумуляторная батарея	921315
Штекер для внешнего запуска	914265

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [gok@nt-rt.ru](mailto:gok@nt-rt.ru)

[www.geko.nt-rt.ru](http://www.geko.nt-rt.ru)