

Бензогенератор Geko 3000 (3 кВА)

Электростанция бензиновая Geko DIN 3000

Тип двигателя	Honda GX 200
Число цилиндров	1
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в двигателе, л	0,6
Мощность двигателя, кВт	3,8
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$), ВА	3000
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. 1-фазный ток, А	13
Частота тока, Гц	50
Тип генератора	асинхронный
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	8
Продолжительность работы на одной заправке при 50%/100% нагрузке, ч	5/9
Уровень шума, дБ(А) (на расстоянии 10 м)	63
Габариты, мм	510x405x395
Масса, кг	48

Стандартная комплектация:

- сверхмощный стартовый усилитель
- защитный автомат
- счетчик моточасов
- две водонепроницаемые розетки

Дополнительные принадлежности по заказу:

Металлорукав (только в комплекте с переходником для металлорукава, 1,5 м.)	904890
Переходник для металлорукава	904878
Комплект для заземления	908250

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru