

Бензогенератор Geko 6500 E (6,5 кВА)

Электростанция бензиновая Geko Silent 6500 E



- Хорошо подходит для электроинструмента большой мощности, перфораторов, углошлифовальных машин, циркуляционных пил, компрессоров, газонокосилок, освещения, электросварки.
- Эффективная звукоизоляция.
- Продолжительность работы на одной заправке топливного бака до 15 ч.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Выходные трехфазная розетка CEE на 16 А, однофазные розетки с заземлением.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: gok@nt-rt.ru
www.geko.nt-rt.ru

Технические характеристики электростанций:

Тип двигателя	B&S 295447
Число цилиндров	1
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в двигателе, л	1,3
Мощность двигателя, кВт	7,5
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Генератор	асинхронный
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$), ВА	6500
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. ток (1 ф.), А	22,6
Макс. нагрузка на розетку СЕЕ (1 ф.), А	22,6
Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А	16
Макс. пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения (1 ф.), А	40
Частота тока, Гц	50
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	26
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	8/15
Масса, кг	123 (с аккумулятором)
Габариты, мм	700x440x580
Уровень шума, дБ(А)	64

К этой электростанции можно заказать:

Дополнительные принадлежности	Номер заказа
Металлорукав	904872
Вольтметр	908310
Амперметр	908350
Счетчик моточасов	в комплекте
Устройство синхронизации электростанций	908512
Fi защитный автомат	904400
Водонепроницаемые розетки	903052
Комплект для заземления	908250
GW 308 (внешнее)	988525
Шасси	988548
Аккумуляторная батарея	в комплекте
Ручки для транспортировки	в комплекте
Аварийно-автоматическое устройство	988562
Автоматика BLC 100 (внешняя) только для 6600 ED-AA/HEBA SS	988322

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru