

## Бензогенератор Geko 2802 E (2,5 кВА)

### Электростанция бензиновая Geko Super Silent 2802



- Хорошо подходит для электроинструмента средней мощности, перфораторов, садового электроинструмента, освещения и т.д.
- Хорошая звукоизоляция.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Однофазные розетки с заземлением.
- Автоматический переход на пониженные обороты при отсутствии нагрузки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [gok@nt-rt.ru](mailto:gok@nt-rt.ru)

[www.geko.nt-rt.ru](http://www.geko.nt-rt.ru)

**Технические характеристики электростанции:**

Тип двигателя	Honda GX 200 Low Noise
Число цилиндров	1
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в двигателе, л	0,6
Мощность двигателя, кВт	3,8
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Генератор	асинхронный
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$ ), ВА	2530
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. ток (1 ф.), А	11
Максимальная нагрузка на розетку с заземлением (1ф), А	11
Максимальный пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения (1ф), А	12
Частота тока, Гц	50
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	8,5
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	5/9
Масса, кг	55
Габариты, мм	595x420x470
Уровень шума, дБ(А)	58

**К этой электростанции можно заказать:**

<b>Дополнительные принадлежности</b>	<b>Номер заказа</b>
Металлорукав 1,5 м	904890
Металлорукав 2,5 м	904872
Крышка топливного бака з замком	900604
Устройство защитного отключения	904399
GW 308 (внешнее)	918519

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [gok@nt-rt.ru](mailto:gok@nt-rt.ru)

[www.geko.nt-rt.ru](http://www.geko.nt-rt.ru)