

Бензогенератор Geko 9000 ED (9 кВА)

Электростанция бензиновая Geko Super Silent 9000 ED



- Хорошо подходит для электроинструмента большой мощности, компрессоров, рубанков и циркуляционных пил, электросварки
- Компактность.
- Эффективная звукоизоляция.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Отключаемый стартовый усилитель.
- Нагрузка мощностью до 6000 Вт подключается к выходной однофазной розетке на 32 А.
- Трехфазная розетка CEE на 16 А
- Однофазная розетка CEE на 32 А и розетка с заземлением.

Технические характеристики электростанции:

Тип двигателя	B&S 356447
Число цилиндров	2
Частота вращения, об/мин	3000 (2500/3150 только для GEKO Economic)
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в двигателе, л	1,7
Мощность двигателя, кВт	12,1
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Генератор	асинхронный
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 1,0$), ВА	9000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru

Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$), ВА	6000
Напряжение (3 ф.), В	400
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. ток (3 ф.), А	13
Макс. ток (1 ф.), А	26
Макс. нагрузка на розетку CEE (1 ф.), А	26
Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А	16
Макс. пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения	
(3 ф.), А <input type="checkbox"/>	30
(1 ф.), А <input type="checkbox"/>	55
Частота тока, Гц	50
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	20
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	4/7,5
Масса, кг	187 (с аккумулятором)
Габариты, мм	880x650x620
Уровень шума, дБ(А)	57 (только для GEKO Economic) / 61

К этой электростанции можно заказать:

Дополнительные принадлежности	Номер заказа
Металлорукав	904872
Вольтметр	908310
Амперметр	908350
Счетчик моточасов (не устанавливается совместно с UBC)	в комплекте
Устройство синхронизации электростанций	908512
Fi защитный автомат	904400
Водонепроницаемые розетки	903052
Комплект для заземления	908250
GW 308 (внешнее)	988525
Шасси	988548
Аккумуляторная батарея	в комплекте
Ручки для транспортировки	в комплекте
Комплект для заправки из канистры	988530
Трехходовой кран для дополнительного бака	в комплекте
Топливный шланг для дополнительного бака	915230
Автоматика BLC 100 (внешняя) только для 9000 ED-AA/SEBA	988321

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru